


## Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind !

### ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfache Spirale



$d_1$ (nom.)	2,5	3,5	3,5	4,5	4,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	9
$d_3$	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Typ	einzeln	einzeln	doppelt	einzeln	doppelt	doppelt	einzeln	doppelt	einzeln	einzeln	doppelt	einzeln	doppelt
Für Durchmesser	>	9	10	14	16	17	18	20	24	28	28	26	30
	≤	14	16	20	20	24	30	28	36	40	45	40	45
$d_4$	10	18	16	20	23	26	24	30	30	30	30	28	30
$L_1$	50	60	62	60	78	92	85	120	105	105	130	110	130
$L_2$	25	28	32	30	44	50	40	70	50	50	72	55	76